

УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Удаление системы

Система SALUS iT600



Удаление всех устройств из системы приведет к нарушению работы вашей системы управления отоплением. Пожалуйста, рекомендуем Вам проконсультироваться со специалистом производившим установку системы. Если Вы уверены что Вам нужно удалить все установленные устройства из сети Вашей системы осуществите следующие шаги:



Нажмайте кнопку устройства 15 секунд для активации режима удаления.



Цвет индикации изменится на янтарно-желтый. После этого процедуру удаления остановить уже нельзя.



После того, как все устройства были удалены из сети Zigbee, они должны будут быть повторно установлены. Пожалуйста, обратитесь ко всем соответствующим инструкциям.

Компания SALUS гарантирует, работоспособность этого устройства, при соблюдении инструкции по установке и эксплуатации, в течении 5 (пяти) лет с даты установки. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неквалифицированного вмешательства в конструкцию устройства. Компания SALUS берет на себя всю ответственность за нарушение этой гарантии и будет (по своему выбору) производить ремонт или замену дефектного изделия.

Имя Клиента:

Адрес Клиента:

..... Индекс:

Тел.: Email:

Компания установщик:

Тел.: Email:

Дата установки:

Установщик:

Подпись:

SALUS
CONTROLS

Координатор сети
Zigbee для
беспроводной
системы
управления
отоплением
SALUS iT600

Модель: CO10RF



Инструкция по
установке и
эксплуатации

Производитель: **SALUS**
Controls plc, SALUS House
Dodworth Business
Park South, Whinby Road,
Dodworth, Barnsley S75 3SP, UK.

SALES: T: +44 (0) 1226 323961
E: sales@salus-tech.com

TECHNICAL: T: +44 (0) 1226 323961
E: tech@salus-tech.com

www.salus-tech.com



SALUS Controls входит в состав Computime Group

SALUS Controls plc постоянно улучшает и модифицирует свою продукцию, поэтому сохраняет за собой право изменять спецификацию, дизайн и материалы продуктов, перечисленных в этой брошюре без предшествующего уведомления.

Скачать инструкцию в электронном виде и получить техническую поддержку в России можно на

www.salus-tech.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Инструкция по установке и эксплуатации - 1 шт



Координатор сети Zigbee модель CO10RF - 1 шт




USB блок питания - 1шт
Вилка блока питания Евростандарта - 1шт
Вилка блока питания UKстандарта - 1шт

УСТАНОВКА



4 Включите блок в розетку.



6 Начните установку системы, удерживая нажатой в течение 5 секунд кнопку устройства, или пока индикатор не начнёт мигать красным цветом - это значит что сеть Zigbee готова к приёму устройств системы iT600



8 Когда все устройства подсоединятся к сети, нажмите и удерживайте кнопку устройства в течение 5 секунд, или пока индикатор не перестанет мигать и загорится красным цветом.



5 Убедитесь что индикатор загорелся красным цветом.

7 Пожалуйста, для настройки системы обратитесь к инструкциям соответствующим устройствам.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ



Продукция соответствует:

- Директиве ЕС об электромагнитной совместимости 2004 / 108 / EC
- Директиве ЕС о низковольтном оборудовании 2006/95/EC



Внимание!

Эта инструкция предназначена только для данной модели оборудования SALUS.

Это оборудование должно устанавливаться компетентным специалистом в соответствии с данной инструкцией и законами и правилами действующими в стране установки. Невыполнение инструкции и местных правил может привести к выходу из строя данного оборудования, а также к несчастным случаям влекущим за собой ущерб для имущества и здоровья, вплоть до смертельного исхода, с соответствующими правовыми последствиями.



Внимание!

Для работы этого оборудования требуется питание 220 В, 50 Гц!
Не работайте под напряжением! Отключайте оборудование от сети при ремонте или замене компонентов.

Благодарим Вас за приобретение продукции SALUS!!!
Надеемся что она будет с пользой служить Вам долгое время!

Благодарим Вас за приобретение координатора сети Zigbee SALUS CO10RF. Координатор запускает, формирует и управляет сетью Zigbee Вашей системы управления отоплением SALUS iT600.




Пожалуйста, обратитесь к отдельным руководствам устройств для получения дополнительной информации.




Координатор используется в системе со следующими компонентами SALUS:

Система iT600



УСТАНОВКА




www.salus-tech.ru

Проверка конфигурации системы

Для проверки правильности установки системы используйте режим идентификации.


Используя идентифицирующий сигнал координатора Вы увидите все устройства подключенные к системе.



Нажмите кнопку на 1 секунду для активации режима.



Нажмите снова на 1 секунду. Режим автоматически закончится через 10 мин.



Обслуживание

Если Вы меняете или добавляете устройства к сети повторите операции с п. 6 по п. 8.